



Testlampe T-229/4P for UV-, IR- og UV/IR-flammedetektorer

- **Datablad**

kuffert (ekstra)



Beskrivelse:

SENSE-WARE T-229/4P-flammedetektorens testlampe aktiverer UV-, IR- og UV/IR-flammedetektorer, som detekterer ved 185-235 nm UV- og 4,4 μ IR-stråling. For kun UV-detektorer er den maksimale afstand op til 8 meter (26 ft) i kontinuerlig tilstand. Testområdet for UV-, IR- og UV/IR-detektorer er op til 4 meter (13 ft). De fleste IR-flammedetektorer har et ekstra alarmkriterium gennem analyse af flimmerfrekvensen i en brand. For at simulere flammeflimmeret skal lampen være impulsbetjent. Til dette kan testlampen T-229/4P sættes i impulstilstand ved hjælp af en kontakt på venstre side af testlampen. Lampen udsender da impulslys med en frekvens på ca. 2 Hz. Efter alarmforsinkelsestiden vil IR- eller UV/IR-flammedetektoren blive aktiveret.

Ikke velegnet til IR/IR- (dobbelt IR-), IR/IR/IR- (IR3- eller tredobbelte IR) flammedetektorer.

Må kun bruges sikre steder.

Specifikationer:

Adapter (lader)	100-240 Vac, 1600 mA-skift med stik til US, EU, GB og AU
Testområde for UV-flammedetektorer	op til 8 m (26 ft) i kontinuerlig tilstand, op til 4 m (13 ft) i impulstilstand
Testområde for IR- og UV/IR-flammedetektorer	op til 4 m (13 ft)
Batteri	forseglet blybatteri, 12 Vdc / 2,7 Ah
Lampe	12 Vdc / 100 W
Brug	10-15 minutter under optimale forhold og kontinuerlig brug
Kabinet	PC/ABS
Forsendelsesstørrelse (æske)	310 x 220 x 210 mm (12 5/8 x 9 x 8 5/8 ")
Forsendelsesvægt	2,1 kg (4,62 lbs)
Beskyttelse	IP30 / NEMA 1
Temperaturområde	+4 til +40 ^o C (+39 til +104 ^o F)

Batterispecifikationer:

Batteritype	forseglet, genopladeligt blybatteri
Batterispænding og kapacitet	12 Vdc/ 2,7 Ah
Mål: l x b x h	70 x 46 x 103 mm
Type	BATT4P

Kontroller den nyeste version af instruktionerne på www.testlamp.com

I henhold til politikken om fortsat produktudvikling forbeholder SENSE-WARE Fire og Gas Detection BV sig retten til at ændre eller tilføje oplysninger i deres publikationer uden foregående varsel, og vi påtager os intet ansvar for fejl og udeladelser.